

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 430

РА 430	XXX	X	X	XXX	XXX	X	X	XXX
<b>СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</b>								
Стандартная	850							
<b>АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>								
4...20 мА / 2-х пров.		1						
0...10 В / 3-х пров.		3						
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхialIICТ4 / DIN 43650 (с 1 PNP огр. тока 75 мА)		E						
другой (указать при заказе)		9						
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>								
нет			0					
1 PNP (3-х пров только с 200, N00)			1					
2 PNP (только 2-х пров. и только с 200 или N00)			2					
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ / СО СТОРОНЫ ДАТЧИКА</b>								
Разъем DIN 43650 (IP 65) только с 100				100				
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67) только с 200				200				
Разъем M12x1 (5 конт.) (Binder 713) (IP 67) только с N00				N00				
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ / СО СТОРОНЫ РАЗЪЕМА</b>								
разъем DIN 43650 (IP 65) только с 100					100			
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67) только с 200					200			
Разъем M12x1 (5 конт.) (Binder 713) (IP 67) только с N00					N00			
<b>ОПИСАНИЕ</b>								
без описания						0		
бар						1		
мбар						2		
м вод. ст.						3		
МПа						4		
кПа						5		
мА						A		
°C						C		
°C dp						D		
Kelvin						K		
mm/s						M		
%						P		
Volt						V		
Другое (указать при заказе)						9		
<b>НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ</b>								
Стандартная							1	
Прозрачная							N	
Другая (указать при заказе)							9	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>								
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)								00R
Другое (указать при заказе)								999

Пример

РА 430-850-1-1-100-100-5-1-00R